

# Gigaset

## C620

De nouvelles fonctions  
qui simplifient votre quotidien



C620A



C620

[gigaset.com](http://gigaset.com)

## Gigaset C620



**Grand écran TFT 1,8"**  
65 000 couleurs, rétro-éclairé



**Mains-libres son HSP™**  
Partagez une conversation  
avec un son exceptionnel



**Répertoire 250 contacts**

### Gestion des appels

Liste noire, suppression des appels anonymes,  
gestion de la plage horaire

### 3 touches d'accès direct

Babyphone, messagerie, gestion des appels

**Compatible clip Mains-libres  
Gigaset L410**



\*Taux de retour SAV 2011 : 1,84%

## Les points forts Gigaset



**Conçu et fabriqué  
en Allemagne**

**EXIGENCE  
QUALITÉ**

**Faible taux de retour SAV\***  
Réparation en France



\*Lorsque le combiné est en veille.

**Packaging optimisé  
Modes ECO-DECT**



**Son Haute Qualité  
Technologie brevetée Gigaset  
avec annulateur d'écho**

GiGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**

Gigaset. Pour des conversations inspirées.

# C620 / C620A / C620H

## Fonctionnalités communes

### Afficheur du combiné

- Ecran rétro-éclairé TFT 1,8" - 65K couleurs (128 x 160 pixels) : 6 lignes
- Menu ergonomique + icônes
- Niveau de détails du menu paramétrable : mode simple ou expert
- Économiseur d'écran paramétrable par l'utilisateur

### Affichage en veille

- Date/heure
- État de charge batterie
- Niveau de réception et activation des modes ECO DECT
- Activation de la fonction Répondeur

### Affichage en communication

- Durée de communication

### Clavier du combiné

- Clavier ergonomique moderne de haute qualité
- Clavier rétro-éclairé (ambre)
- Pavé multidirectionnel avec accès direct aux fonctions :
  - Appels internes
  - Gestion du volume du combiné
  - Répertoire
  - Coupure micro
- 12 touches numériques
- 2 touches de fonctions programmables
- 3 touches d'accès direct :
  - Gestion des appels
  - Messagerie
  - Babyphone
- Verrouillage clavier par appui long sur la touche «#»
- Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche «\*»
- Touche Mains-libres

### Acoustique du combiné

- Son HSP (High Sound Performance™)
- Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux (Arrêt + crescendo)
- Mains-libres de très haute qualité
- Volume mains-libres réglable sur 5 niveaux
- Volume écouteur réglable sur 5 niveaux
- Tonalités (acquiescement touche, alarme batterie)
- Choix du profil écouteur (Haut/Bas)
- Prise casque (jack 2,5 mm)

### Configuration multi-combinés (jusqu'à 6)

- Interphonie gratuite
- 2 appels simultanés (1 externe + 1 interne)
- Transfert d'appel vers un autre combiné interne
- Conférence à 3 (1 externe + 2 internes) via la fonction « Intrusion »
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective lors d'appels entrants

### Répertoire

- Capacité jusqu'à 250 contacts (Nom, 3 n<sup>os</sup>, email, anniversaire, mélodie)

### Numérotation

- Pré numérotation avec correction possible
- Liste des 20 derniers différents numéros composés
- Numérotation abrégée (Touches 0 ; 2-9)
- Appel direct en cas d'urgence d'un numéro programmé, via un simple appui touche

### Réception d'appels / Sonneries

- Sonneries sur combiné et base (Version répondeur C620A)
- Présentation du Numéro, du Nom<sup>(1)</sup> et du type d'entrée (maison, bureau, mobile)
- Haut parleur et sonnerie sur base (uniquement C620A)
  - 20 mélodies (19 polyphoniques - 1 classique)
  - Volume réglable (5 niveaux + arrêt + crescendo)
  - Mélodies différenciées entre les appels externes/internes et pour le répertoire
- Suppression de la sonnerie selon la plage horaire (sauf contact VIP)
- Suppression de la sonnerie des appels masqués
- Suppression de la sonnerie ou blocage des numéros présents dans la liste noire

### Journal des appels

- 4 listes séparées (avec nom et horodatage)
  - Tous appels
  - Appels sortants (les 20 derniers)
  - Appels acceptés
  - Appels perdus (les 20 derniers)
- Notification des appels manqués (touche « Messages »)
- Touche « Décroché/Haut parleur » ou « Bis » pour les appels émis

### Autres fonctions

- Réveil avec fonction « Snooze », choix de la mélodie
- Suppression de la sonnerie des appels anonymes
- Fonction babyphone (option talkie-walkie)
- Gestion de la plage horaire
- Liste noire
- Fonction SMS

### Accessoires

- Compatible avec le clip mains-libres L410
- Compatible avec le Répéteur<sup>(2)</sup> V Gigaset et les précédentes versions
- Casque prise jack 2,5 mm

## Répondeur intégré (C620A)

- Affichage sur la base du nombre de messages à consulter
- Capacité d'enregistrement jusqu'à 55 minutes maximum
- Notification de nouveaux messages sur le combiné et sur la base
- Utilisation aisée depuis le combiné ou la base
- Longueur maximum des messages réglable
- Interrogeable à distance
- Annonces préenregistrées (« Plug & Play »)
- Annonces personnalisables
- Déclenchement du répondeur paramétrable : immédiat, automatique, 10, 20, 30 secondes
- Filtrage d'appels, interception de l'appel pendant l'enregistrement du message
- Annonce de la date et de l'heure de chaque message
- Activation des modes « Répondeur Enregistreur » et « Répondeur Simple » selon les plages horaires
- Notification de messages via le combiné (Touche « Messages » ou par SMS sur un numéro externe<sup>(1)</sup>)

## Caractéristiques techniques

### Combiné

- Dimensions (L x l x e) / Poids : 155,5 x 49 x 30 mm / 140 g
- Autonomie en veille / en communication : 530 h max / 26 h max
- Portée<sup>(3)</sup> en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batterie : 2 x AA NiMH 1300mAh

### Base

- Touche d'accès au répondeur
- Dimensions (L x l x e) / Poids :
  - Base Gigaset C620 : 124 mm x 98,5 mm x 50 mm / 100 g
  - Base Gigaset C620A : 132 mm x 126 mm x 52,5 mm / 165 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible
- Touche d'appairage sur la base

### Chargeur

- Dimension (L x l x e) / Poids : 81 mm x 80 mm x 40 mm / 42 g

## HDSP Ready<sup>(3)</sup> (Son Qualité Haute Définition)

- Plage de fréquence étendue permettant de transmettre plus de détails audio et éliminant la plupart des interfaces fréquentes lors d'appels téléphoniques normaux

## ECO-DECT

- Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption, pour les bases, d'alimentation à découpage
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Modes ECO DECT :
  - Mode « Portée Maximale » : lorsque le mode est désactivé\*, la puissance transmise entre la base et le combiné en communication est réduite de 80% (en contrepartie d'une portée réduite)
  - Mode « sans émission<sup>(4)</sup> » : réduction de 100% de la puissance transmise quand le téléphone est en veille\* (quand la fonction est activée)

## Systèmes / Standards

**Interface :** a/b (analogique)

**Raccordement :** Réseau public / Fxs / PaBX

**Standards :** DECT, GAP

**Système :** Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 6 combinés

	Gencod	
Réf.	Produit Noir	Produit Blanc
C620	4250366 834252	4250366 834269
C620A	4250366 834290	4250366 834306
C620 Duo	4250366 834337	4250366 834344
C620A Duo	4250366 834351	4250366 834368
C620A Trio	4250366 837444	-
C620H	4250366 834313	4250366 834320

<sup>(1)</sup> HDSP Ready (Son qualité haute définition), lorsque le combiné est utilisé avec une base IP

<sup>(2)</sup> Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau

<sup>(3)</sup> Hors fonction «Portée Maximale»

<sup>(4)</sup> Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles avec le mode « sans émission »

\* Il est nécessaire d'activer ou de désactiver ces fonctions manuellement